

Addendum

Registratore Telematico



Questo Misuratore Fiscale può funzionare anche come Registratore Telematico come da DLgs 127 del 5/08/2015. Al verificarsi della data impostata dal Tecnico per la messa in servizio la macchina visualizza il messaggio [ATT. INVIO TELEM]. Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente connesso ad internet attraverso un router e con la sequenza **907 [menù]** attivare il passaggio in servizio come Registratore Telematico. A seguito di tale comando viene eseguito il primo Rapporto Fiscale in modalità Registratore Telematico con il conseguente primo invio dei Corrispettivi Giornalieri. Successivamente la macchina stampa Documenti Commerciali.

Ottica "XXXXX" di		
COGNOME E NOME		
P.I. 00000000000		
Via XXXXXXX, Y		
Roma (RM), 00100		
<b>DOCUMENTO COMMERCIALE</b>		
<b>di vendita o prestazione</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IVA</b>	<b>Prezzo (€)</b>
Prodotto "A"	22%	160,65
Sconto	22%	-10,65
Prodotto "B"	4%	50,00
n.5 * 10,00		
Prodotto "C"	ES*	100,00
Subtotale		300,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>300,00</b>
<b>di cui IVA</b>		<b>28,98</b>
Pagamento contante		210,00
Pagamento elettronico		100,00
Non riscosso		0,00
Resto		10,00
Importo pagato		300,00
*ES = Esente		
14-12-2016 12:54		
DOCUMENTO N. 0002-0003		
C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y		
RT 25IAT123456		
Arrivederci e Grazie!		

Le sequenze operative per l'emissione dei Documenti Commerciali sono le stesse utilizzate per la stampa di Scontrini Fiscali.

Contestualmente alla stampa del Rapporto Fiscale, con la macchina connessa ad internet attraverso un router, viene eseguito l'invio telematico dei Corrispettivi Giornalieri. Tale invio può anche essere eseguito in tempi diversi rispetto all'esecuzione del Rapporto Fiscale con la sequenza **500 [menù]**. Per abilitare tale modalità impostare l'opzione **INVIO DOPO CHIUSURA = 0** nella funzione **820 [menù]**.

Per annullare un Documento Commerciale erroneamente emesso utilizzare la funzione **930 [menù]** che richiede l'impostazione del numero di Rapporto Fiscale, del Documento Commerciale e della data, nel formato ggmmaa, che identificano il Documento Commerciale da annullare, seguiti sempre dal tasto [menù]. Premere il tasto [menù] a fronte della visualizzazione del messaggio [ANNULLO AUTO?] per finalizzare l'annullamento del Documento Commerciale oppure tasto [C] per terminare senza annullare.

```

Ottica "XXXXX" di
COGNOME E NOME
P.I. 00000000000
Via XXXXXXX, Y
Roma (RM), 00100

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per ANNULLAMENTO

Documento di riferimento:
N. 0002-0003 del 14-12-2016

DESCRIZIONE          IVA    Prezzo (€)
Prodotto "A"         22%    160,65
Sconto                22%    -10,65
Prodotto "B"         4%     50,00
n.5 * 10,00
Prodotto "C"         ES*    100,00

Subtotale                                300,00

TOTALE COMPLESSIVO                300,00
di cui IVA                          28,98

*ES = Esente

15-12-2016 09:00
DOCUMENTO N. 0001-0001

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

```

A fronte di periodi di chiusura dell'attività che interrompono il regolare invio dei Corrispettivi, non causati da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio, è possibile impostare, prima dell'ultima trasmissione utile, la data dell'ultimo giorno di chiusura dell'attività con la sequenza **520 [menù]** e poi ggmmaa [menù]

Per acquisire il funzionamento dell'apparecchio è possibile attivare la modalità di addestramento (DEMO) con la sequenza **950 [menù]**. Prima di attivare tale modalità deve essere eseguito un Rapporto Fiscale. Allo stesso modo, prima di tornare dallo stato DEMO a quello normale è necessario eseguire un Rapporto Fiscale. Nello stato di funzionamento DEMO i Documenti Commerciali non devono essere consegnati a Clienti, non alterano i dati fiscalmente rilevanti della macchina e gli spazi bianchi verranno sostituiti dal carattere "?"

Si ricorda di stampare ed apporre sul Registratore Telematico, in modo visibile per i Clienti, l'etichetta contenente il qr-code messo a disposizione dell'Esercente attraverso il sito dell'Agenzia Entrate immediatamente dopo la fase di Attivazione del Registratore Telematico eseguita dal Tecnico Abilitato alle Verificazioni Periodiche.

Di seguito un esempio di tale targhetta:





**Sede Legale e Stabilimento di Produzione**  
**Via Grotte di Nottola, 10**  
**04012 Cisterna di Latina (LT)**  
**P.Iva 1068371002**

[www.editsrl.eu](http://www.editsrl.eu) – [info@editsrl.eu](mailto:info@editsrl.eu)